

FICHE PRODUIT

HB SENSOR 87 147 190W

HIGH BAY SENSOR GEN 4 ACCESSOIRES | Télécommande et détecteur de remplacement pour luminaires HIGH BAY GEN 4



Avantages du produit

- Installation facile du détecteur


Caractéristiques du produit

- Télécommande pour les paramètres avancés du détecteur

DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	56 mm
Longueur	49 mm
Largeur	56 mm
Hauteur	49 mm
Poids du produit	44,00 g



HB Sensor Module_HB Remote
Control_Line drawing

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+50 °C
Emplacement montage	Luminaire

Durée de vie

Durée de vie L90/B10 @ 25 °C	35000 h
------------------------------	---------

DÉTECTEUR

Type de capteur	Mouvement / Lumière
Technologie avec capteur	Haute fréquence
Angle de détection du capteur	< 150 °
Temps commutation commandé par capteur	30s...10 min
Plage détection détecteur de mouvement	6...15 m
Seuil détection lum du jour du capteur	100 lx

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE
Résistance aux chocs de balle	Non

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	User Instruction	HIGHBAY SENSOR
	Legal information	HB SENSOR 87 147 190W
	Declarations of conformity	HB SENSOR 87 147 190W
	Declarations Of Conformity UKCA	HB SENSOR
Textes pour appels d'offres		Nom du document
	Offres	HIGH BAY SENSOR GEN 4 ACCESSOIRES 87 147 190W-FR

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075611412	Etui carton fermé 1	61 mm x 61 mm x 51 mm	57.00 g	0.19 dm ³
4058075611429	Carton de regroupement 60	387 mm x 327 mm x 135 mm	3770.00 g	17.08 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références / Liens

– Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.