

FICHE PRODUIT

LS AY VAL -CSD/P4/P

Connectors for RGB LED Strips | Connecteurs pour rubans LED RGB



VALUE
CLASS

Zones d'application

- Eclairage intérieur général

Avantages du produit

- Installation facile des connecteurs, pas d'opérations manuelles nécessaires sur le câblage
- Installation sans outil

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

| | |
|--------------------|---------|
| Tension nominale | 24 V |
| Intensité nominale | 3000 mA |

DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|--|---------|
| Longueur | 27,0 mm |
| Largeur | 17,0 mm |
| Largeur (y compris les luminaires ronds) | 17.0 mm |
| Hauteur | 7 mm |
| Hauteur (luminaires cycliques inclus) | 7 mm |
| Poids du produit | 8,00 g |

COULEURS ET MATÉRIAUX

| | |
|--------------------|------------------|
| Couleur du produit | Transparent/Noir |
|--------------------|------------------|

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Plage de température ambiante | -15...+50 °C |
| Plage de température au point Tc | -15...+50 °C |

CERTIFICATS ET NORMES

| | |
|--------------------|------|
| Type de protection | IP65 |
|--------------------|------|

DONNÉES LOGISTIQUES

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Plage de température de stockage | -20...+85 °C |
|----------------------------------|--------------|

TÉLÉCHARGEMENTS

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume |
|---------------|----------------------------------|---|--------------------|-----------------------|
| 4058075407923 | SAC 2 | 80 mm x 120 mm x 5 mm | 17.00 g | 0.05 dm ³ |
| 4058075407930 | Carton de regroupement 100 | 120 mm x 100 mm x 120 mm | 898.00 g | 1.44 dm ³ |
| 4058075407947 | Carton de regroupement 1,000 | 525 mm x 140 mm x 270 mm | 9371.00 g | 19.85 dm ³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.