

PRODUCTINFORMATIEBLAD

HB SENSOR 87 147 190W

HIGH BAY SENSOR GEN 4 ACCESSOIRES | Afstandsbediening en vervangende sensor voor HIGH BAY GEN 4 armaturen



Productvoordelen

- Gemakkelijk inleren en installeren van de sensor


Productkenmerken

- Afstandsbediening voor geavanceerde sensorinstellingen

TECHNISCHE GEGEVENS

AFMETINGEN & GEWICHT

Diameter	56 mm
Lengte	49 mm
Breedte	56 mm
Hoogte	49 mm
Product gewicht	44,00 g



HB Sensor Module_HB Remote
Control_Line drawing

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+50 °C
Montagelocatie	Armatuur

Levensduur

Levensduur L90/B10 @ 25 °C	35000 h
----------------------------	---------






SENSOR

Type sensor	Beweging / Licht
Sensortechnologie	Microgolf
Detectiehoek sensor	< 150 °
Sensorgestuurde schakeltijd	30s...10 min
Detectiebereik van bewegingssensor	6...15 m
Detectiedrempel van daglichtsensor	100 lx

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE
Balschot veilig	Nee

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	User Instruction	HIGHBAY SENSOR
	Legal information	HB SENSOR 87 147 190W
	Declarations of conformity	HB SENSOR 87 147 190W
	Declarations Of Conformity UKCA	HB SENSOR
Aanbestedingsteksten		Naam document
	Tender documenten	HIGH BAY SENSOR GEN 4 ACCESSOIRES 87 147 190W-NL

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075611412	Vouwdoos 1	61 mm x 61 mm x 51 mm	57.00 g	0.19 dm ³
4058075611429	Verzenddoos 60	387 mm x 327 mm x 135 mm	3770.00 g	17.08 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

Referenties / Links

– Voor garantie zie www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.