



# Duralamp - DRIVER DURA LED 50W

Dura LED Driver 50W input: 200-240 Vac 50 Hz, output: 12 Vdc, niet dimbaar, IP20, omgevingstemp. -25°C tot +35°C afm. 160x58x12mm (LxBxHoogte) gewicht 245 gr. fabrikaat Duralamp code DELT50A-12

**Artikelnummer** 110352  
**Artikelkortingsgroep** 6100  
**Merk** Duralamp  
**Artikelnummer** DELT50A-12

**fabrikant**

## **Besteleenheden**

1 STUKS (Onverpakt)

## **Specificaties**

### **Uitvoering**

**Geschikt voor**  
**buitengebruik**  
**Dimbaar**  
**Dimmer 0-10 V**  
**Dimmer 1-10 V**  
**Dimmer DALI**  
**Dimbaar Dali-2**  
**Dimmer DMX**  
**Dimmer DSI**  
**Dimmer LineSwitch**  
**Dimmer netspanning**  
**modulatie**  
**Dimmer**  
**fabrikantspecifiek**  
**Dimmer**  
**faseafsnijding**  
**Dimmer**  
**faseaansnijding**  
**Dimmer met**  
**potentiometer (in het**  
**toestel ingebouwd)**  
**Dimmer**  
**programmeerbaar**  
**Dimmer RF**  
**Dimmer Sine Wave**  
**Reduction**  
**Dimmer Touch and**  
**Dim**  
**Dimmer met drukknop**  
**Zonder dimfunctie**  
**Dimmer Zigbee**  
**Constante lichtstroom**  
**refgeling**  
**Behuizing**  
**Geschikt voor**  
**constante stroom**  
**Geschikt voor**  
**constante spanning**  
**Uitgangspanning** 0 - 0 V  
**Uitgangsstroom** 0 - 0 mA  
**Geschikt voor gelijks**  
**panning(primaire**

**zijde)**  
**Uitgangsvermogen** 0 - 0 W  
**Opgenomen vermogen** 0 W  
**Beschermingsgraad (IP)**  
**Beschermingsklasse volgens IEC 61140**  
**Lengte** 0 mm  
**Breedte** 0 mm  
**Hoogte** 0 mm  
**Diameter** 0 mm  
**Bediening via Bluetooth**  
**Compatible met Apple HomeKit**  
**Compatible met Google Assistant**  
**Compatible met Amazon Alexa**  
**Compatible met Casambi**  
**Met IFTTT ondersteuning**

Dit productblad is gegenereerd op 31-07-2024