



# Norton - NORTON SIRIUS II 3W 830 ALU

NORTON SIRIUS II 3W 830 ALU

**Artikelnummer** 117777  
**Artikelkortingsgroep** 6700  
**Merk** Norton  
**Artikelnummer** 192421  
**fabrikant**  
**GTIN** 08715182142579

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

**Geschikt voor aanbouw** Nee  
**Geschikt voor inbouwmontage** Ja  
**Wandmontage** Nee  
**Geschikt voor pendelophanging** Nee  
**Geschikt voor plafondbevestiging(montage)** Ja  
**Geschikt voor spantenmontage(?)** Nee  
**Geschikt voor podium-/vloermontage** Nee  
**Geschikt voor stroomrailmontage** Nee  
**Geschikt voor klemmontage** Nee  
**Geschikt voor kabelsysteem** Ja  
**Verstelbaarheid** Zwenkbaar  
**Met bewegingssensor** Nee  
**Met lichtsensor** Nee  
**Lichtbron** LED niet uitwisselbaar  
**Met lichtbron** Ja  
**Geschikt voor aantal lichtbronnen** 1  
**Lamphouder** Zonder  
**Materiaal behuizing** Aluminium  
**Oppervlaktebescherming** Geen (onbehandeld)  
**Kleur behuizing** Aluminium  
**Materiaal afdekking** Kunststof transparant  
**Geborsteld oppervlak** Nee  
**Spanningstype** AC  
**Nominale spanning** 220 - 240 V  
**Type tandwiel, gereedschap** LED besturingsapparatuur stroomgestuurd  
**Regeling inbegrepen** Nee  
**Verwisselbare voorschakelapparatuur** Ja  
**Dimmer 0-10 V** Nee  
**Dimmer 1-10 V** Nee  
**Dimmer DALI** Nee  
**Dimmer DMX** Nee  
**Dimmer DSI** Nee

|   |                            |
|---|----------------------------|
| <b>Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)</b>                      | Nee                        |
| <b>Dimmer LineSwitch</b>  | Nee                        |
| <b>Dimmer fabrikantspecifiek</b>  | Nee                        |
| <b>Dimmer netspanning modulatie</b>   | Nee                        |
| <b>Dimmer faseafsnijding</b>  | Nee                        |
| <b>Dimmer faseaansnijding</b>   | Nee                        |
| <b>Dimmer programmeerbaar</b>   | Nee                        |
| <b>Dimmer RF</b>  | Nee                        |
| <b>Dimmer Sine Wave Reduction</b>   | Nee                        |
| <b>Dimmer Touch and Dim</b>   | Nee                        |
| <b>Dimmer Zigbee</b>  | Nee                        |
| <b>Dimmer met drukknop</b>  | Nee                        |
| <b>Reflector</b>  | Hoogglans                  |
| <b>Lichtverdeler</b>  | Refractorlens              |
| <b>Lichtverdeling</b>   | Symmetrisch                |
| <b>Stralingshoek</b>  | Breedstralend 40-80°       |
| <b>Lichtuittrede</b>  | Direct(rechtstreeks)       |
| <b>Slagvastheid</b>   | IK08                       |
| <b>Beschermingsklasse volgens IEC 61140</b>                                     | III                        |
| <b>Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1</b>                       | 10 - 40 °C                 |
| <b>Geschikt voor lampvermogen</b>   | 3 - 3 W                    |
| <b>Systeemvermogen, systeemprestaties</b>                                       | 3 W                        |
| <b>Lichtkleur</b>   | Wit                        |
| <b>Kleurtemperatuur</b>   | 3000 - 3000 K              |
| <b>Kleurtemperatuur regelbaar</b>   | Nee                        |
| <b>Kleurweergave-index</b>  | 80-89 (klasse 1B)          |
| <b>Lumen regelbaar</b>  | Nee                        |
| <b>Arbeidsfactor</b>  | 0.9                        |
| <b>Stralingshoek regelbaar</b>  | Nee                        |
| <b>Hoogte/diepte</b>  | 22 mm                      |
| <b>Buitendiameter</b>   | 50 mm                      |
| <b>Type bedrading</b>   | Afsluiting                 |
| <b>Geleiderdoorsnede</b>  | 0.5 mm <sup>2</sup>        |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede</b>   | 0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| <b>Aansluitwijze</b>  | Overig                     |
| <b>Armatuur met begrensde oppervlakte temperatuur "D" volgens EN 60598-2-24</b> | Nee                        |
| <b>Geschikt voor beeldschermwerkplaats</b>                                      | Nee                        |
| <b>Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"</b>                | Nee                        |
| <b>Met IFTTT ondersteuning</b>  | Nee                        |
| <b>Compatible met Apple HomeKit</b>   | Nee                        |
| <b>Bediening via Bluetooth</b>  | Nee                        |
| <b>Compatible met Google Assistant</b>  | Nee                        |
| <b>Compatible met</b>   | Nee                        |

