



Eaton - SCHAKELAAR FRONTM. 3P 25A P1-25/E

Schakelaar frontm. 3P 25A P1-25/E fabrikaat
Eaton artikelnummer 038724

Artikelnummer	QP125E
Artikelkortingsgroep	KZ22
Merk	Eaton
Artikelnummer fabrikant	038724
GTIN	04015080387244

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Uitvoering hoofdschakelaar	Nee
Uitvoering werkschakelaar	Nee
Uitvoering veiligheidsschakelaar	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting	Nee
Uitvoering als omkeerschakelaar	Nee
Aantal schakelaars	1
Max. toegekende bedrijfsspanning Ue bij AC	690 V
Bedrijfsspanning (meetspanning)	690 - 690 V
Toegekende duurstroom Iu	25 A
Nominale stroom bij AC-23, 400 V	25 A
Nom. continuustroom, AC-21, 400 V	25 A
Toegekend vermogen bij AC-3,400V	7.5 kW
Toege laten korte-duur stroom Icw	0.64 kA
Toegekend bedrijfsvermogen in bedrijf bij AC-23, 400V	13 kW
Schakelvermogen bij 400 V	13 kW
Voorwaardelijk toegekende kortsluitstroom Iq	80 kA
Aantal polen	3
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Motoraandrijving	Nee

optioneel	
Motoraandrijving geïntegreerd	Nee
Spanningsuitschakelaar optioneel	Nee
Apparaatbouwvorm	Inbouwtoestel vaste inbouw techniek
Vloermontage	
Geschikt voor frontmontage 4-gats	Ja
Geschikt voor frontmontage centraal	Nee
Geschikt voor verdelerinbouw	Nee
Geschikt voor tussenbouw	Nee
Kleur	Zwart
bedieningselement	
Uitvoering van het bedieningselement	Korte draaibediening(greep)
Vergrendelbaar	Nee
Materiaal behuizing	
Kleur behuizing	
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Met voorbereide bekabeling	Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65
Beschermingsgraad (NEMA)	12
Breedte	49 mm
Hoogte	70 mm
Diepte	94 mm

Dit productblad is gegenereerd op 05-02-2025